



ART5.4

De ART5.4 laat je toe om 5 verschillende bronnen door te zenden naar 4 verschillende zones. Alle zones zijn daarbij versterkt met klasse D versterker. Dit audioverdeelstelsysteem, met mogelijkheid tot draadloze bidirectionele communicatie, stelt u in staat om elke bron te beluisteren én aan te sturen. Op de intelligente afstandsbediening lees je af wat in zijn/haar zone speelt. Of het nu over een mp3 file, RDS informatie, dan wel cd track gaat.

De ART5.4 heeft twee FM-tuners ingebouwd, mogelijkheid tot internetradio, USB en SD-card reader dankzij de ingebouwde digitale audiospeler. Een bijzonder vooruitstrevend systeem, gebruiksvriendelijk en complementair met diverse domotica systemen.

Het unieke design vertelt wat binnenin schuilgaat: een uniek concept met een unieke technologie.

model	ART5.4
zones	4 zone versterker Class D met foutdetectie 2 x 25 W RMS per zone masterzone voor koppeling externe (surround) versterker
bronnen	2 x ingebouwde FM tuner met RDS info 1 x digitale audiospeler (vanaf USB, SD, Shared media of internetradio) 2 x externe audiobronnen met IR controle mogelijkheid
bediening	ingebouwde bidirectionele RF tranceiver (2.4 GHZ Zigbee) bestemd voor draadloze bediening. (max. 16) bus systeem bestemd voor bedrade bediening (KNX kabel) ethernet poort (zowel setup als aansturing) 2 x seriële RS232 poort (integratie met domotica-toepassingen...)
diverse features	5 x configureerbare IR poorten 4 x trigger inputs 1 x trigger output futureproof via software updates (USB) 2 "party"-modi (groeperen van zones) eventplanner (via configuratie menu) voeding 110 V - 230 V
gewicht	6 kg
afmetingen	436 x 415 x 115



ART8.8

De ART8.8 laat je toe om 8 verschillende bronnen door te zenden naar 8 verschillende zones. Alle zones zijn daarbij versterkt met klasse D versterker. Dit audioverdeel-systeem, met mogelijkheid tot draadloze bidirectionele communicatie, stelt u in staat om elke bron te beluisteren én aan te sturen. Op de intelligente afstandsbediening lees je af wat in zijn/haar zone speelt. Of het nu over een mp3 file, RDS informatie, dan wel cd track gaat.

De ART8.8 heeft twee FM-tuners ingebouwd, mogelijkheid tot internetradio, USB, SD-card reader, en tot 3 audio-streamings terzelfdertijd. Een bijzonder vooruitstrevend systeem, gebruiksvriendelijk en complementair met diverse domotica systemen. Via de optionele art8.4S kunnen meer dan 8 zones van muziek voorzien worden.

Het unieke design vertelt wat binnenin schuilgaat: een uniek concept met een unieke technologie.

model	ART8.8
zones	8 zone versterker Class D met foutdetectie 2 x 25 W RMS per zone 8 zone outputs via RCA masterzone voor koppeling externe (surround) versterker uitbreiding zones (4) mits koppeling art 8.4S
bronnen	2 x ingebouwde FM tuner met RDS info 3 x digitale audiospelers (vanaf USB, SD, Shared media of internetradio) 3 x externe audiobronnen met IR controle mogelijkheid
bediening	ingebouwde bidirectionele RF tranceiver (2,4 GHZ Zigbee) bestemd voor draadloze bediening. (max. 16) bus systeem bestemd voor bedrade bediening (KNX kabel) ethernet poort (zowel setup als aansturing) 2 x seriële RS232 poort (integratie met domotica-toepassingen...)
diverse features	5 x configureerbare IR poorten 4 x trigger inputs 1 x trigger output futureproof via software updates (USB) 2 "party"-modi (groeperen van zones) eventplanner (via configuratie menu) voeding 110 V - 230 V
gewicht	6,2 kg
afmetingen	436 x 415 x 115